

## shirla

### BAUR Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät



#### Mobile Kabelmantelprüfung und Fehlerortung

- Fehlervorortung und Nachortung in einem Gerät
- Datenexport über USB-Schnittstelle
- Netz- und Akkubetrieb
- Einfache Handhabung und intuitive Benutzeroberfläche

Das Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät shirla dient zur Kabel- und Kabelmantelprüfung sowie zur Vor- und Nachortung von Mantelfehlern und erdfühiligen Kabelfehlern.

Die Fehlervorortung basiert auf dem Messbrückenprinzip nach Murray und Glaser. Die Messbrücke ist speziell für Energiekabel dimensioniert, kann aber auch zur Vorortung an Steuer- und Beleuchtungskabeln verwendet werden. Nullabgleich und Auswertung erfolgen automatisch. Die Fehlerentfernung wird in Meter angezeigt. Unterschiedliche Kabelsektionen können eingegeben werden und erhöhen damit die Genauigkeit der Messung.

Für die Fehlernachortung erzeugt shirla eine getaktete Spannung und ermöglicht somit die Anwendung der Schrittspannungsmethode. Mit dem Set „Schrittspannung“ des protrac®-Nachortungssystems\* können Mantelfehler und andere erdfühilige Fehler schnell und genau geortet werden.

#### Funktionen

- Kabel- und Kabelmantelprüfung mit Gleichspannung bis 10 kV
- Fehlervorortung durch hochauflösende Widerstandsmessbrücke
- Vorortung von Mantelfehlern und erdfühiligen Kabelfehlern mit Messbrücke
- Schrittspannungsmethode zur Mantelfehlernachortung

#### Merkmale

##### Vorortung von Mantelfehlern und erdfühiligen Kabelfehlern

- Messbrücke mit automatischem Nullabgleich
- Automatische Auswertung
- Hohe Genauigkeit durch Berücksichtigung verschiedener Kabelsektionen mit Länge, Leiterquerschnitt und -material

##### Mantelfehlernachortung

- Getaktete Spannung bis 10 kV
- 4 Impulsmuster wählbar
- Einstellbare Einschaltverzögerung und Einschaltdauer

##### Allgemeine Funktionen

- Stufenlos einstellbare Spannung
- Einstellbare Strom- und Spannungsbegrenzung
- Automatische Messabläufe und Berichtserstellung
- Automatischer Berichtsexport auf USB-Stick
- Integrierte Entladeeinrichtung
- Anschluss für externe Not-Aus-Einrichtung gemäß EN 50191

\* Option

## Technische Daten

Kabel- und Kabelmantelprüfung	
Gleichspannung	0 – 10 kV
Ausgangsstrom	10 mA @ DC 5 kV 5 mA @ DC 10 kV
Stromanzeige	Genauigkeit $\pm 10 \mu\text{A}$ Auflösung $1 \mu\text{A}$
Isolationswiderstandsmessung	0,01 MOhm bis 1 GOhm
Spannungs- und Strombegrenzung	einstellbar
Messbrücke (Vorortung von Mantelfehlern und erdfühli- gen Kabelfehlern)	
Messmethode	4-Leiter-Messbrücke nach Murray oder Glaser
Ausgangsspannung	DC 100 V – 10 kV
Max. Ausgangsstrom	50 mA
Genauigkeit	0,5 % bezogen auf Messergebnis
Anzahl definierbarer Kabelsektionen	50
Spannungs- und Strombegrenzung	einstellbar
Schrittspannungsmethode (Mantelfehlernachortung)	
Getaktete Gleichspannung	100 V – 10 kV 4 wählbare Impulsmuster
Max. Ausgangsstrom	700 mA

Allgemein	
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Bildschirmauflösung 320 x 240 Pixel, automatische Helligkeitseinstellung
Berichterstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige auf dem Display</li> <li>Automatischer Export über USB-Schnittstelle (USB 2.0)</li> </ul>
Datenexportformat	Textdatei, zweisprachig: Englisch, Deutsch
Spannungsversorgung	Netzspannung AC 100 – 240 V, 50/60 Hz Akku DC 12 V; 3,4 Ah
Max. Leistungsaufnahme	200 VA
Max. Entladekapazität	25 $\mu\text{F}$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend
Gewicht und Abmessungen (B x H x T)	
shirla	ca. 17 kg; ca. 440 x 490 x 220 mm
Transportkoffer für Zubehör	ca. 5 kg; ca. 450 x 355 x 125 mm
Schutzart	IP54 (im geschlossenen Zustand)
Sicherheit und EMV	CE-konform gemäß Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), EMV-Richtlinie (2014/30/EU), Umgebungseinflüsse EN 60068-2-ff
Integrierter Akku	
Akkutyp	Bleiakku 12 V, 3,4 Ah
Akkubetriebsdauer	ca. 45 min (im HV-Betrieb)
Ladedauer	ca. 4 h

## Lieferumfang

- Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät shirla inkl.
  - HV-Anschlusskabel 4,5 m; fest angeschlossen
  - 4-Leiter-Brückenanschlusskabel 2,5 m; fest angeschlossen
  - Kurzschlusskabel 1 m, 2 Stück
  - G-Klemmen 24 mm, 4 Stück
  - Erdungskabel 3 m, mit Erdungsklemme
  - Transportkoffer für Zubehör
  - USB-Stick
  - Trageriemen
  - Netzanschlusskabel 2,5 m
  - Bedienungsanleitung

## Zubehör und Optionen

- Nachortungssystem protrac®, Set „Schrittspannung“
- Entlade- und Erdstab GDR 20-125
- Zubehörset für Kabelmantelfehlerortung mit UL 30
- Externe Not-Aus-Einrichtung mit Signalleuchten, 25 m oder 50 m Kabellänge, auf Handkabeltrommel



Sie möchten mehr zu diesem Produkt erfahren?  
Kontaktieren Sie uns: [www.baur.eu](http://www.baur.eu) > **BAUR worldwide**

