

tracy

BAUR Kısmi deşarj endüktörü



Özellikler

- Açıkta kalan kablo bölümünde kısmi deşarj noktasının kesin olarak tespit edilmesi
- Kabloya zarar vermeden endüktif sinyal bağlantısı
- Kullanıcının önceden tespit ettiği arıza yerini bir kısmi deşarj (PD) teşhis ve konum sistemi ile doğrulamasını sağlar.
- Kullanımı kolay
- Sağlam, su sıçramasına karşı korumalı gövde
- Düşük ağırlık

Kısmi deşarj yerlerinin kolay ve kesin son tespiti

- Taşınabilir, aküyle çalıştırılan sinyal eşleştirme cihazı
- Kablo ve kablo teçhizatları için uygun
- Endüktif sinyal eşleştirme
- PD içermeyen kablo aksesuarlarının yüksek maliyete neden olacak yanlış değiştirilmesinin önüne geçilmesi

Kısmi deşarj endüktörü tracy, kablolarda ve aksesuarlarda kısmi deşarj noktalarının yer tespiti için kullanılır (kısmi deşarj son tespiti).

tracy bir PD teşhis ve tespit sistemine bağlı olan kabloda önceden belirlenmiş kısmi deşarj noktasında dışarıdan bir sinyal indükler, örn. PD-TaD algılanabilir. Bu, kullanıcının sinyalin enjekte edildiği noktayı önceden belirlenmiş arıza noktasıyla karşılaştırmasına ve kısmi deşarj noktasının yerini noktasal doğrulukla tespit etmesine olanak tanır.

Teknik veriler

Genel	
Darbe genişliği	yakl. 25 ns
Darbe oranı	20 ms – 5,1 saniye (20-ms'lik adımlarla)
Akü tipi	Ni-MH akü takımı
Akü işletim süresi	yakl. 20 saat
Şarj süresi	yakl. 4 saat
Şarj cihazı	
Gerilim beslemesi	100 – 240 V, 50/60 Hz
Çıkış gerilimi	DC 4,8 – 12 V, 800 mA
Ortam sıcaklığı (işletim)	-10 ile +50 °C arası
Depolama sıcaklığı	-20 ile +60 °C arası
Bağıl nem	yoğuşmasız
Boyutlar (G x Y x D)	yakl. 110 x 213 x 42 mm
Ağırlık	yakl. 0,55 kg
Koruma türü	IP54
Güvenlik ve EMV	Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/AB), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB), çevresel şartlarına dayanıklılık deneyleri EN 60068-2-ff uyarınca CE uyumlu

Teslimat kapsamı

Şunlar dahil olmak üzere taşıma çantasında Tracy kısmi deşarj endüktörü:

- Akü takımı
- Ülkeye özel adaptörle birlikte şarj cihazı
- Endüksiyon kablosu, mavi
- Kullanma kılavuzu



Şekil örnek amaçlı verilmiştir.



Bu ürünle ilgili daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?
Bizimle iletişime geçin: www.baur.eu > BAUR worldwide

